Installieren der Software

Bei der Installation können Sie auswählen:

- wo die Software und die Motivbeispiele auf Ihrem PC oder Netzwerk installiert werden
- welche Komponenten installiert werden sollen, z.
 B. weitere Sprachen, BERNINA-Portfolio
- welche Dokumentationsdateien installiert werden sollen.



Achtung Wenn Sie Ihre Software aktualisieren, deinstallieren Sie die alte Version bitte nicht. Lassen Sie dies vom Installationsvorgang erledigen. Siehe auch Verbinden von Software Versionen.

BERNINA-Sticksoftware installieren

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die technischen Voraussetzungen für BERNINA-Sticksoftware erfüllt. Siehe Systemanforderungen.
- **2** Schliessen Sie alle MS Windows®-Programme, jedoch nicht Windows selbst.




Achtung Stecken Sie Ihren Dongle nicht ein, bis Sie dazu aufgefordert werden. Andernfalls funktioniert das Sicherheitssystem unter Umständen nicht korrekt.

3 Legen Sie die BERNINA-Sticksoftware-Installations-DVD-ROM ein.

Das Installationsprogramm sollte innerhalb von 30 Sekunden starten und ein

Willkommen-Bildschirm erscheinen.

- 4 Klicken Sie auf OK.
- **5** Wählen Sie die zu installierenden Artikel aus und klicken Sie auf **OK**.



Der Bildschirm **Lizenzvereinbarung** erscheint.



Tipp Sie können die Lizenzvereinbarung ausdrucken, indem Sie auf **Drucken** klicken.

6 Wählen Sie 'Ich bin einverstanden' und klicken Sie auf **OK**.

Sie werden zum einstecken des Dongles aufgefordert. Falls Sie ein Update-Paket besitzen, werden Sie dazu aufgefordert, auch Ihren alten Dongle anzuschliessen.





7 Klicken Sie auf OK.

Der **Einrichtungsart**-Bildschirm wird angezeigt. Als Erstanwender wählen Sie komplette Installation aus.

8 Klicken Sie auf OK.

Der Bildschirm **Installations-Ordner wählen** erscheint. Er zeigt an, wo BERNINA-Sticksoftware installiert werden wird.

- Klicken Sie auf **OK**, um den Standardspeicherort zu akzeptieren.
- Zum Ändern des Speicherorts klicken Sie auf Durchsuchen, bestimmen einen bestehenden Ordner oder erstellen einen neuen und klicken dann auf OK.

Wenn Sie die Software im **gleichen** Ordner wie eine ältere Version installieren, wird die neue Version über die alte installiert und gleichzeitig gemergt.

9 Klicken Sie auf OK.

Wenn der Bildschirm **Beispiel-Spicherstelle** erscheint, wählen Sie den Stickmuster-Ordner, in dem Ihre Stickmuster gespeichert werden sollen.



Der standardmässige Speicherort ist My Designs -Embroidery Software 7. In der Software enthaltene Motivbeispiele werden in diesem Ordner gespeichert.

- Klicken Sie auf **OK**, um den Standardspeicherort zu akzeptieren.
- Zum Ändern des Speicherorts klicken Sie auf Durchsuchen, bestimmen einen bestehenden Ordner oder erstellen einen neuen und klicken dann auf OK.

Hinweis Ihre eigenen Motive werden während der Installation weder entfernt noch überschrieben; bestehende Muster können jedoch mit neuen Mustern mit **gleichem** Namen überschrieben werden.

10 Klicken Sie auf OK.

Wenn Ihr PC bereits eine oder mehrere ältere Versionen von BERNINA-Sticksoftware enthält:

- Sie werden aufgefordert, eine Version zum Überschreiben auszuwählen.
- Die ältere Version wird beim Neustart des PCs mit der neuen Version verbunden.
- 11 Klicken Sie zum Fortsetzen auf Installieren.

Im **Setup-Status** ist der Fortgang der Installation ersichtlich. CorelDRAW[®] Essentials X6 wird als Teil der normalen -Installation mit installiert.



12 Zum Fertigstellen der Installation klicken Sie auf Beenden.

Nach Fertigstellung der Installation werden Sie zum Neustart aufgefordert. Verknüpfungssymbole werden auf dem MS Windows®-Desktop und in der Gruppe **Start > Programme** platziert.

Hinweis Wenn Sie von einer älteren Version updaten, kann der Installations-Vorgang einige Zeit dauern.

Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen in Ihren alten BERNINA-Quilter-Stoff-Archiven, sowie alle benutzerdefinierten Muster und Motive, werden in die neue Software-Version während der Installation übernommen. Siehe Verbinden von Software Versionen.

Modifizieren einer bestehenden Installation

Unabhängig davon, ob Sie Ihre **aktuelle** BERNINA[®]-Sticksoftware-Software updaten oder sie deinstallieren möchten, ist der Vorgang derselbe. Wenn Sie das Installationsprogramm erneut laufen lassen, erkennt es automatisch, ob bereits eine Kopie von BERNINA[®]-Sticksoftware auf Ihrem System existiert, und gibt Ihnen die Option, diese zu modifizieren, zu reparieren oder zu entfernen. Dies verhindert die Installation von mehr als einer Version von BERNINA[®]-Sticksoftware auf Ihrem Computer.

Zum Modifizieren einer existierenden Installation

- 1 Schliessen Sie alle MS Windows[®]-Programme, jedoch nicht Windows selbst.
- **2** Legen Sie die BERNINA[®]-Sticksoftware-Installations-DVD-ROM ein.

Falls die BERNINA®-Sticksoftware-Software bereits auf dem Computer installiert ist, erscheint der folgende 'Willkommen'-Bildschirm.



- 3 Wählen Sie die gewünschte Option Modifizieren, Reparieren, Entfernen – und klicken Sie auf OK.
 - Modifizieren: verändert die Auswahl der installierten Komponenten
 - **Reparieren**: installiert alle bereits installierten Komponenten neu

Entfernen: deinstalliert die Software. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre aktuelle Installation zu modifizieren, erscheint der Bildschirm **Komponenten auswählen**.



- **4** Wählen Sie die hinzuzufügenden Funktionen und Sprachen oder deaktivieren Sie sie, um sie zu entfernen.
- 5 Klicken Sie auf OK.
 Der Bildschirm Bereit zum Installieren erscheint.
- 6 Klicken Sie auf Installieren

Nach der erfolgreichen Installation der Software sowie aller zusätzlichen MS Windows[®]-Dateien, die aktualisiert werden müssen, wird der **Verwaltungsoperation abgeschlossen**-Bildschirm angezeigt.

Hinweis Falls Sie die Installationsoption **Reparieren** ausgewählt haben, werden die aktuell installierten Komponenten erneut installiert.

7 Klicken Sie auf Beenden.

Upgrades und Zugriffscodes

Die BERNINA-Sticksoftware wird mit einem Dongle (Sicherungsgerät) kontrolliert, der am PC eingesteckt wird; die zugehörigen Sicherheits-Zugriffscodes werden in die Software eingegeben. Die **Dongle-Nummer** ist die wichtigste Nummer. Sie besteht aus einer individuellen, 7-stelligen Nummer, die Sie auf dem Anhängeretikett Ihres Dongles finden. Neben der Dongle-Nummer sind in jedem Dongle auch eine individuelle **Seriennummer** und ein **Identifikationscode** gespeichert, sodass ausschliesslich Ihr System erkannt wird. Der Identifikationscode kann über die BERNINA®-Sticksoftware-Anwendung eingesehen

werden. Sie können Ihre Software direkt über das Internet upgraden.

Identifizieren Ihres Sicherungsgeräts


Bei telefonischen oder schriftlichen Rückfragen zu Ihrem System müssen Sie Ihre **Dongle-Nummer** angeben. Möglicherweise benötigen Sie auch die **Seriennummer** und den **Identifikationscode**. Sie finden diese Informationen auf dem Dongle selbst sowie im **Sicherungsgerät**-Dialogfeld.

Um Ihr Sicherungsgerät zu identifizieren

 Sie finden die **Dongle-Nummer** auf dem Anhängeretikett Ihres Dongles – diese besteht aus einer individuellen, 7-stelligen Nummer, die mit dem Buchstaben 'A' beginnt.



Sie finden die Informationen auch im Sicherungsgerät-Optionen-Dialogfeld, auf das Sie über das Einstellungen-Menü zugreifen können.



Hinweis Das **Seriennummer**-Feld zeigt die interne Seriennummer des Dongles an (vor dem Bindestrich). Diese individuelle Nummer wird aus dem an Ihrem Computer befestigten Dongle ausgelesen. Sie unterscheidet sich von der Nummer auf dem Dongle-Anhängeretikett oder dem Dongle selbst. Wir empfehlen, sich diese Nummer für Support-Anfragen zu notieren.

BERNINA®-Sticksoftware online upgraden

BERNINA-Sticksoftware-Benutzer können Software-Upgrades direkt aus dem Internet beziehen. Die Website bietet Ihnen eine Auswahl an Upgrades, die für den aktuellen Level Ihres Dongles relevant ist. Wenn Ihr Dongle auf dem BERNINA EditorPlus-Level ist, bietet die Website ein Upgrade zu BERNINA